

Ficha técnica 82HYG4050

Generador Gasolina

Nominal	: 2500 W
Potencia Máxima	: 2800 W
Frecuencia	: 50 Hz
Voltaje	: 220 V
Presión de trabajo	: 3.000 RPM
Tipo de corriente	: Monofásica
Corriente nominal	: 11,3 A
Tipo de Combustible	: Gasolina
Capacidad depósito Combustible	: 15 L
Capacidad Aceite	: 0,6 L
Indicador de combustible	: Si
Medidor de voltaje	: Si
Horómetro	: Si
Medidor de frecuencia	: Si
Sistema Arranque	: Manual
Cilindrada	: 212 cc
Factor Potencia	: 1
Regulación Voltaje	: AVR
Nivel sonoro	: 96 dB
Peso	: 45,4 Kg
Dimensiones producto (mm)	: 625 x 480 x 485
Gabinete	: Abierto
Rueda y manilla	: No
Autonomía 50% carga (h/l)	: 14,6 hrs.
Autonomía 100% carga (h/l)	: 8,7 hrs.
Consumo 50% carga (l/h)	: 1.03 l
Consumo 100% carga (l/h)	: 1,72 l
Garantía	: 1 año



Todos los generadores con partida eléctrica incorporan:

- Partida Start/Stop (botón pulsador que reemplaza la llave).
- Ahogador eléctrico.
- Indicador del estado de la Batería.